

®



RAPTOR

STAGE LIGHTING

MANUAL DE USUARIO



PAR LED

MODELO: TLW-54x3

MANUAL DE USUARIO E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea atentamente ANTES DE USAR EL PRODUCTO, las instrucciones de funcionamiento para poder entender las funciones básicas que posee el producto.
- Este manual es de uso exclusivo para el usuario.
- La luminaria no debe ser abierta por el usuario, peligro de riesgo eléctrico.
- Por cualquier falla técnica comuníquese con el servicio técnico autorizado

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Ante de instalar o realizarle mantenimiento al equipo, se debe asegurar de apagar la energía que alimenta a la luminaria, asegúrese de que la misma este desenchufada.
- La luminaria es de uso interno unicamente, no se puede usar en el exterior o en ambientes húmedos.
- En ningún caso se debe usar la luminaria bajo el agua, o interperie.
- El personal que instala la luminaria y la opera debe ser personal idóneo, técnico que conozca el uso y los riesgos eléctricos.
- No se debe mirar de frente la luminaria, evitar el contacto prolongado de los ojos con la luminaria.
- Para limpiar la luminaria con un paño seco, se debe asegurar que la misma este desconectada de la red de 220V. No usar solventes abrasivos, dañara las partes plásticas y recubrimiento de las lentes.
- Se puede usar un pincel para limpiar el polvo sobre las lentes o papel tissue para remover el polvo.
- El producto se entrega en correcto funcionamiento, el importador no se hace responsable por el mal uso del producto o roturas producidas por su mala instalación, debido a que no leyo las instrucciones de seguridad e instalación.

CONSIDERACIONES DE INSTALACIÓN Y CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD ELECTRICA

Las Luminarias están certificadas, de acuerdo a la Res 169/2018, por ello posee el sello St .

Luminaria Escénica con Cabezal Robótico

Origen: Fabricado en CHINA

MARCA: RAPTOR STAGE LIGHTING

Modelo: tlw-54x3

Tensión: 110-240V~

Potencia: 165W

Frecuencia: 50-60Hz

Clase I , IP20

Ta=40°C

Distancia mínima entre superficie y materiales inflamables: 0.3m

Temperatura de superficie extrema: 80°

Peligro: no se debe quitar ninguna tapa de la luminaria, los componentes deben ser reemplazados por el servicios técnico unicamente.

Riesgo de descarga eléctrica NO ABRIR.

Importa y Comercializa: Morandini Fernando y Beguiristain Ignacio S.H.

Santiso y Moscoso 433 Dto 5 Barrio General Bustos CP(5001)

Córdoba

CUIT N° 30-71418393-8



Especificaciones Técnicas

MODELO	T-L18X1
FUENTE DE LUZ	54X3W 12 ROJO 18 VERDE 18 AZUL 6 BLANCO
ALIMENTACION	100/240V 50-60Hz
POTENCIA NOMINAL	165W
MODOS DE CONTROL	Automático/Sonido/DMX/Maestro esclavo
CANALES DMX	8
DIEMENSIONES	255*255*365mm // 2.82KG

Canales DMX

CANAL	VALOR	FUNCIÓN
1	0-255	DIMMER GENERAL
2	0-255	FLASH
3	0-10	CONTROL MANUAL (CANALES 1 A 5)
	11-50	SELECCION COLOR
	51-100	EFECTO COLOR 1
	101-150	CAMBIO COLOR
	151-200	TRANSISION DE COLOR
	201-255	ACTIVO POR SONIDO
4	1-255	SELECCION COLORES (CANAL 3 ENTRE 11-50)
5		CONTROL LUZ ROJA
6		CONTROL LUZ VERDE
7		CONTROL LUZ AZUL
8		CONTROL LUZ BLANCA

Controles

VALOR	FUNCIÓN
D 001-512	CANAL DMX
CC 01-99	TRANSICION DE COLOR
CP 01-99	CAMBIO DE COLOR
DE 01-99	AUTOMATICO
BEBE 01-99	ACTIVADO POR SONIDO
R 000-255	CONTROL COLOR ROJO
G 000-255	CONTROL COLOR VERDE
B 000-255	CONTROL COLOR AZUL
W 000-255	CONTROL COLOR BLANCA



RAPTOR

STAGE LIGHTING

GRACIAS POR ADQUIRIR NUESTRO PRODUCTO
